



Left button

Right button

Forward key

Back key

Scroll wheel/
Middle key

Mode/Return Rate
Switching

ON/OFF key
DPI key

Buton stânga

Buton dreapta

Buton înainte
(Forward)

Buton înapoi
(Back)

Rotiță de scroll/
Buton mijloc

Buton Mod/
Return Rate

Buton ON/OFF
Buton DPI

SPECIFICATIONS

Polling rate
8000Hz

Scroll Wheel Press Force
30 ± 15gf

DPI Levels (7 total)
Default 400 800 1600 3200 6400 10.000 30.000
Optional via software

Weight
52 ± 3g

Charging Time
180 minutes (approximatly)

Deep sleep time: 10 minutes (default) Set 2/3/5/10/20/30 minutes within the software.

Mobile wake-up/Key wake-up (Set within the software)

DPI
Up to 30.000 through software

Dimension:
124x66.3x39.2mm

Working Distance
>9 meters

CUSTOMIZABLE SOFTWARE
Software works exclusively in wired mode
Download from: www.qwertykey.ro/eu (on the product page)

OPERATING GUIDE
DPI / Power Button (Multi-function Key)
Power On/Off
Press and hold the DPI/POWER button for 2 seconds to turn the mouse on or off.
DPI Switching
Once connected, click the DPI/POWER button to cycle through DPI levels.
DPI Levels (7 Speeds)
Default: 5 levels (up to 7 levels available via software, maximum 30,000 DPI).
MODE & POLLING RATE
Mode Switching (Bluetooth / 2.4G / Wired)
Press and hold PR/MODE for 2 seconds to switch between 2.4G and Bluetooth.
Wired mode is activated automatically by plugging in a valid Type-C data cable.
Bluetooth Blue (2 seconds)
2.4G Wireless Green (2 seconds)
Wired Auto-detected
Polling Rate Adjustment (Return Rate)
Works in 2.4G and Wired modes only.
Bluetooth fixed at 125/133Hz.
Click PR/MODE to switch polling rates.

CONECTIVITY
2.4G pairing
Turn on the mouse.
Press and hold the left button, right button, and scroll wheel at the same time for about 3 seconds.
When the back indicator light starts flashing rapidly, the mouse has entered pairing mode.
While the light is flashing quickly, plug the wireless USB dongle into your computer's USB port.
After a few seconds, the light will stay solid, indicating that the pairing was successful.
Bluetooth pairing
Press and hold PR/MODE for 3 seconds
LED2 flashes blue (3 times/sec) while searching
LED2 stays blue for 1 second upon successful pairing
If pairing fails, the mouse enters deep sleep
CHARGING
Magnetic Dongle
Supports charging and data transfer
While charging: red LED
Fully charged: green LED
Type-C Cable
Supports both charging and wired mode
While charging: green breathing light
Fully charged: solid green light
Low-battery Alarm
When battery voltage drops to 3.4V, the mouse will enter a red breathing light mode as a warning.
Note: The dock does not display low battery warnings.
*** NOTE:** Do not connect the mouse directly to a wall outlet or power adapter.
This device must be charged via a computer or laptop using a USB Type-C cable.

Buton stânga
Buton înainte (Forward)
Buton înapoi (Back)
Buton dreapta
**Rotiță de scroll/
Buton mijloc**
**Buton Mod/
Return Rate**
**Buton ON/OFF
Buton DPI**

SPECIFICATII
Polling rate
8000Hz
Forță de apăsare a rotiței de scroll:
30 ± 15gf
7-Niveluri DPI
Implicit 400 800 1600 3200 6400 10.000 30.000
Optional via software
Greutate
52 ± 3g
Dimensiune:
124x66.3x39.2mm
Modul sleep: activat la 10 minute (implicit) Setati 2/3/5/10/20/30 minute din software.
Mod de trezire: Trezire prin mișcare / Trezire prin tastă (se setează din software)

DPI
Până la 30.000 prin software
Modul sleep: activat la 10 minute (implicit) Setati 2/3/5/10/20/30 minute din software.
Mod de trezire: Trezire prin mișcare / Trezire prin tastă (se setează din software)

SOFTWARE CUSTOMIZABIL
Software-ul funcționează exclusiv în modul cu fir
Descarcă-l de pe: www.qwertykey.ro/eu (din pagina produsului)

GHID DE UTILIZARE
Buton DPI / Power (Buton Multifuncțional)
Pornire/Oprire
Ține apăsat butonul DPI/Power timp de 2 secunde pentru a porni sau opri mouse-ul.
Schimbare DPI
Apasă butonul DPI/Power pentru a comuta între nivelurile DPI.
Niveluri DPI (7 trepte)
Implicit: 5 niveluri (până la 7 disponibile prin software, maxim 30.000 DPI)
MOD ȘI POLLING RATE
Comutare Mod (Bluetooth / 2.4G / Cu fir)
Ține apăsat butonul PR/MODE timp de 2 secunde pentru a comuta între Bluetooth și 2.4G.
Modul cu fir se activează automat când conectezi un cablu Type-C.
Bluetooth Albastru (2 secunde)
2.4G Wireless Verde (2 secunde)
USB C Detectare Automată
Ajustare Polling Rate (Rată de Răspuns)
Funcționează doar în modurile 2.4G și cu fir.
În Bluetooth, polling rate-ul este fixat la 125/133Hz.
Apasă butonul PR/MODE pentru a comuta între valorile disponibile ale polling rate-ului.

CONECTIVITATE
Împerechere 2.4G
Pornește mouse-ul.
Apasă simultan butonul stânga, dreapta și rotița de derulare (scroll) și menține-le apăstate timp de aproximativ 3 secunde.
Când indicatorul luminos din spate începe să clipească rapid, mouse-ul a intrat în modul de împerechere (pairing mode).
În timp ce lumina clipește rapid, conectează receptorul wireless (dongle-ul USB) la portul USB al calculatorului.
După câteva secunde, lumina se va stabiliza, semn că împerecherea s-a realizat cu succes.
Împerechere Bluetooth
Ține apăsat butonul PR/MODE timp de 3 secunde
LED2 clipește albastru (de 3 ori/secundă) în timpul căutării
LED2 rămâne albastru 1 secundă după împerechere reușită
Dacă împerecherea eșuează, mouse-ul intră în somn profund
ÎNCĂRCARE
Dongle Magnetic
Suportă încărcare și transfer de date
În timpul încărcării: LED roșu
Complet încărcat: LED verde
Cablu Type-C
Suportă atât încărcare, cât și mod cu fir
În timpul încărcării: lumină verde pulsatorie
Complet încărcat: lumină verde constantă
Avertizare Baterie Scăzută
Când tensiunea bateriei scade la 3.4V, LED-ul roșu va începe să clipească
Notă: Dock-ul nu afișează avertizări privind bateria
*** NOTE:** Nu conecta mouse-ul direct la o priză sau adaptor de alimentare.
Acest dispozitiv trebuie încărcat printr-un computer sau laptop folosind un cablu USB Type-C.

Buton stânga
Buton înainte (Forward)
Buton înapoi (Back)
Buton dreapta
**Rotiță de scroll/
Buton mijloc**
**Buton Mod/
Return Rate**
**Buton ON/OFF
Buton DPI**