



QK Pulse headphones – Trio Mode connection:

Bluetooth 5.3
2.4G wireless (USB transmitter)
3.5mm wired connection

They include RGB lighting, a detachable microphone, and sound mode options for gaming or music. You can also use them while charging.

WHAT'S IN THE BOX

QK PULSE wireless headset	Detachable microphone
USB 2.4G adapter	User manual
USB-C charging cable	Extra pair of fabric earpads
	Extra side plates

MAIN FUNCTIONS

Power Button: Turns the headset on/off, resets it, and controls lighting.
Volume Wheel: Slide up to increase volume, down to decrease.
G Button: Multi-function button for changing modes or pausing music.
Mic Switch: Turns the microphone on/off and controls phone calls.
3.5mm Audio Port: Connects an audio cable for wired use.
Mic Port: Connects the detachable microphone.
Type-C Charging Port: For charging the headset.

Power On and Connection

Power On and Off
Turn On: Hold the power button for 3 seconds. The blue light flashes briefly.
Turn Off: Hold the power button for 3 seconds again. The red light flashes.

2.4G Mode (with USB Adapter)
Plug the USB transmitter into your device.
Turn on the headset. The power indicator LED blinks red and green in 2.4G mode. (If it doesn't, double-click the G button to switch to 2.4G mode.)
The headset will pair automatically.
When pairing, the LED blinks red and green; the light flashes green at 1.5 seconds when connected.

Bluetooth Connection
Turn on the headset. Make sure the headset is in Bluetooth mode. The power indicator LED blinks red and blue in Bluetooth mode. If it doesn't, double-click the G button to switch to Bluetooth mode. On your phone or laptop, search for the device "QK PULSE" and connect. The light flashes blue at 1.5 seconds when connected.

3.5mm Wired Mode
Plug in the audio cable. The headset automatically switches to wired mode.

USB Transmitter
Re-pair the transmitter: Turn on the headset, and switch to 2.4G mode, then hold the power and mic buttons together for 5 seconds. The LED will blink orange three times.
If the transmitter disconnects for over 5 minutes, its light will turn off.

Multimedia Control

Lighting Control
Single press the power button to switch lighting modes.
Double press to turn off lighting.
Single press again to turn it on.
Note: Lighting won't work when the battery is low.

LED Indicators
Power On: Blinking blue
2.4G Connection: the light flashes green at 1.5 seconds
BT Connection: the light flashes blue at 1.5 seconds
BT Disconnection: Rapid flashes red/blue
2.4G Disconnection: Rapid flashes red/green
Bluetooth Pairing Mode: Red + blue flashing

Microphone and Calls
Mic On/Off: Press the mic switch once.
Red light = mic on
Light off = mic muted
Answer/End Call: Double press the mic switch.
Reject Call: Hold the mic switch for 1.5 seconds.

Sound Control
To switch between Game Mode and Music Mode, hold the G button for 2 seconds. The headset remembers your last mode.

Charging
Use the included USB cable. While charging, the light is red, when fully charged the light turns green. Charging time: approx. 3 hours.
*The headset automatically powers off if it is not connected to any device for 5 minutes.

Reset
If the headset crashes or freezes, press and hold the power button for 15 seconds to reset.

Switching 2.4G Mode and Bluetooth Mode
Double-press the Multi-function G button to switch between 2.4G mode and Bluetooth mode while the headset is on or already connected. If the headset is connected to a computer via the main cable, it will automatically switch to wired mode.
To manually change between adapter mode / Bluetooth mode double-press the multifunction G button.

Safety Tips
Use only the included Type-C cable for charging.
Keep away from extreme heat or moisture.
Do not disassemble or bend the mic port.
Store below 45°C in a dry area.

Technical Parameters

Speaker diameter	Ø50 mm
Speaker sensitivity	115 ± 3 dB
Microphone	Detachable
Microphone sensitivity	-38 ± 3 dB
Frequency response	2.4 – 2.48 kHz
Operating distance	≥ 10 meters
Battery capacity	1200 mAh
Playback while charging	Yes
Charging time	Approx. 3 hours
Charging voltage/current	5V / 1A
Operating voltage	3.7V
Compatibility	PC / Laptop / Console via USB 2.4G

Designed in Romania/Assembled in China
UK FC CE RoHS COMPLIANT
HELP@QWERTYKEY.RO

QK PULSE WIRELESS GAMING HEADSET

MANUAL INSTRUCTIUNI QWERTYKEY.RO

Căștile QK Pulse – conexiune Trio Mode::

Bluetooth 5.3
2.4G wireless (cu adaptor USB)
Conexiune prin cablu de 3,5 mm

Acestea includ iluminare RGB, un microfon detașabil și moduri de sunet pentru jocuri sau muzică.
Le poți folosi și în timpul încărcării.

Ce conține cutia

Căști wireless QK Pulse	Microfon detașabil
Adaptor USB 2.4G	Manual de utilizare
Cablu de încărcare USB-C	Pereche suplimentară de pernuțe
	Cover lateral suplimentar

FUNCȚII PRINCIPALE

Buton de pornire: Pornește sau oprește căștile, le resetează și controlează iluminarea.
Rotiță de volum: Glisează în sus pentru a crește volumul, în jos pentru a-l reduce.
Buton G: Buton multifuncțional pentru schimbarea modurilor sau pentru pauză/redare muzică.
Comutator microfon: Pornește/oprește microfonul și controlează apelurile telefonice.
Port audio de 3,5 mm: Conectează un cablu audio pentru utilizare cu fir.
Port microfon: Conectează microfonul detașabil.
Port de încărcare Type-C: Pentru încărcarea căștilor.

Pornire și Conectare

Pornire și Oprise
Pornire: Ține apăsat butonul de pornire 3 secunde, Lumina albastră clipește scurt.
Oprise: Ține apăsat butonul de pornire din nou 3 secunde, Lumina roșie clipește.

Mod 2.4G (cu adaptor USB)
Conectează transmițătorul USB la dispozitivul tău.
Pornește căștile. Indicatorul LED de alimentare clipește roșu și verde în modul 2.4G. (Dacă nu, apasă de două ori butonul G pentru a comuta la modul 2.4G.)
Căștile se vor împerechea automat.
În timpul împerecherii, LED-ul clipește roșu și verde; lumina clipește în verde la 1,5 secunde atunci când conexiunea este stabilă.

Conectare Bluetooth
Pornește căștile. Asigură-te că acestea sunt în modul Bluetooth. Indicatorul LED de alimentare clipește roșu și albastru în modul Bluetooth. Dacă nu, apasă de două ori butonul G pentru a comuta la modul Bluetooth. Pe telefonul sau laptopul tău, caută dispozitivul „QK PULSE” și conectează-te. Lumina clipește în albastru la 1,5 secunde atunci când conexiunea este stabilă.

Mod cu Fir (3,5 mm)
Conectează cablul audio.
Căștile trec automat în modul cu fir.

Adaptor USB
Pentru a re-împerechea adaptorul: pornește căștile și comuta pe modul 2.4G apoi Ține apăsat butonul de pornire și butonul microfonului simultan timp de 5 secunde. LED-ul va clipi portocaliu de trei ori. Dacă adaptorul se deconectează pentru mai mult de 5 minute, lumina lui se va stinge.

Control multimedia

Controlul Iluminării
Apasă o dată butonul de pornire pentru a schimba modurile de iluminare. Apasă de două ori pentru a opri iluminarea. Apasă din nou o dată pentru a o porni.
Notă: Iluminarea nu va funcționa atunci când bateria este descărcată.

Indicatori LED
Pornire: Lumina albastră clipește.
Conexiune 2.4G: Lumina clipește în verde la 1,5 secunde
Conexiune Bluetooth: Lumina clipește în albastru la 1,5 secunde
Deconectare Bluetooth: Clipește rapid roșu/albastru.
Deconectare 2.4G: Clipește rapid roșu/verde.
Mod de împerechere Bluetooth: Clipește roșu + albastru.

Microfon și Apeluri
Pornire/Oprise microfon: Apasă o dată comutatorul microfonului.
Lumină roșie = microfon pornit
Lumină stinsă = microfon oprit (mut)
Răspunde/Închide apel: Apasă de două ori comutatorul microfonului.
Respinge apel: Ține apăsat comutatorul microfonului timp de 1,5 secunde.

Controlul Sunetului
Pentru a comuta între Mod Joc și Mod Muzică, ține apăsat butonul G timp de 2 secunde. Căștile memorează ultimul mod folosit.

Încărcare
Folosește cablul USB inclus. În timpul încărcării, lumina este roșie, când este complet încărcată, lumina devine verde. Timp de încărcare: aproximativ 3 ore.
*Căștile se opresc automat dacă nu sunt conectate la niciun dispozitiv timp de 5 minute.

Resetare
Dacă setul de căști se blochează sau nu răspunde, ține apăsat butonul de pornire timp de 15 secunde pentru a-l reseta.

Comutare între Modul 2.4G și Modul Bluetooth
Apasă de două ori butonul multifuncțional G pentru a comuta între modul 2.4G și modul Bluetooth atunci când căștile sunt pornite sau deja conectate. Dacă setul de căști este conectat la un computer prin cablul principal, va trece automat în modul cablu.
Pentru a schimba manual între modul adaptor, modul Bluetooth apasă de două ori butonul G multifuncțional.

Sfaturi de Siguranță
Folosește doar cablul Type-C inclus pentru încărcare.
Păstrează dispozitivul departe de căldură excesivă sau umezeală.
Nu demonta și nu îndoi portul microfonului.
Depozitează la o temperatură sub 45°C, într-un loc uscat.

Parametri Tehnici

Diametru difuzor	Ø50 mm
Sensibilitate difuzor	115 ± 3 dB
Microfon	Detașabil
Sensibilitate microfon	-38 ± 3 dB
Răspuns în frecvență	2.4 – 2.48 kHz
Distanță de funcționare	≥ 10 meters
Capacitate baterie	1200 mAh
Redare în timpul încărcării	Compatibilă
Timp de încărcare	Approx. 3 ore
Tensiune / curent de încărcare	5V / 1A
Tensiune de funcționare	3.7V
Compatibilitate	PC / Laptop / Consolă prin USB 2.4G

Designed in Romania/Assembled in China
UK FC CE RoHS COMPLIANT
HELP@QWERTYKEY.RO